



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2008

SPENDER®

The Perfect Two Way Radios

D2452

245 MHz.

0.5
watts



กระหัดรัด..ฟังก์ชันเพียบ!! พีคๆ!!...ยกเว้นใบอนุญาตพกพา

- 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES.
- 51 CODE OF CTCSS/ 214 CODE OF DCS.
- SCRAMBLER FUNCTION.
- CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE.
- MEMORY DISPLAY MODE.
- ROGER BEEP SOUND (ROG).
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL.
- VOX SENSITIVITY (VOX).
- AUTO POWER OFF.
- DUPLEX FUNCTION
- FM RADIO 87.5-108.0 MHz.
- TIME-OUT TIMER.
- VIBRATION FUNCTION.
- ETC.



FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย



CSR (Corporate Social Responsibility)

สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจวิทยุสื่อสารในประเทศไทย



SPENDER®

The Perfect Two Way Radios



อนุสิทธิบัตร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4326
การรับสัญญาณวิทยุระบบเอเอ็มและหรือระบบเอฟเอ็ม
ในเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ



พอก. 2217-2548
แบตเตอรี่ สเปนเตอร์
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ



SPECIFICATION

D2452

OPTIONS

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000-245.9875MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
POWER SUPPLY REQUIERMENT	3.7 V DC.
CURRENT STAND-BY	20 mA.
DIMENSIONS	96 x 58 x 32 mm. (H x W x D)

TRANSMITTER

OUTPUT POWER	Hi : 0.5W/Lo : 0.1W.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	<-63 dBm.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	+/-2.5 KHz.
TX DISTORTION	<5%


RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25 µV at 12 dB. / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV.
SELECTIVITY	-65 dBm.
INTERMODULATION	65 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker



ช่องทางติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พร.โขง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
44/4-5 ซ. ภูมิจิตร ถ. สุขุมวิท 46
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-0044, 0-2392-1500 (อัตโนมัติ)
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.30 น. - 17.30 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่



: www.tccom.co.th/ YouTube