

T.C. COM
DEFINE ALL OF YOURS

เปิดตัวใหม่

แวดวงวิทยุสื่อสาร

TCM-1

144 MHz.

- ◎ AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
- ◎ 199 CHANNELS, 1200 mAh Li-ION BATTERY
- ◎ CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE
- ◎ **FM RADIO 87.5-108.0 MHz.**
- ◎ LOW BATTERY ICON ALERT
- ◎ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ◎ AUTO POWER OFF
- ◎ DUPLEX FUNCTION
- ◎ TIME-OUT TIMER
- ◎ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ◎ ETC.

5 WATTS

FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ขายดีที่สุด
ของแท้...จาก
SPENDER

TCM-2

245 MHz.

- ◎ AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
- ◎ 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES
- ◎ 1200 mAh Li-ION BATTERY
- ◎ **FM RADIO 87.5-108.0 MHz.**
- ◎ LOW BATTERY ICON ALERT
- ◎ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ◎ AUTO POWER OFF
- ◎ DUPLEX FUNCTION
- ◎ TIME-OUT TIMER
- ◎ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ◎ ETC.

5 WATTS



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001:2008



CSR (Corporate Social Responsibility)

สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจวิทยุสื่อสารในประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-1)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	98 x 57 x 37 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25 µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV.
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

Accessories For Model TCM-1/ TCM-2

T.C. COM
DEFINE ALL OF YOURS




Battery 1200 mAh.



Desktop Charger




Adaptor



Antenna



Belt Clip



User's Manual



HandStrap

SPECIFICATION (TCM-2)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	98 x 57 x 37 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25 µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV.
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด

ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH