

DJ-CRX2S

A TINY RADIO THAT IS PACKED WITH POWERFUL FEATURES !



ลตต้นทุน



160 ช่งหลัก
คสนทุกการใช้งาน



หน่วยควมจำ
199 ช่ง



แบตเตอร้
1800 mAh



ล่ำฟองต้ง
1 W

アルミ



กำลังครื่องส่วสูง
5 Watt



★ **Features**



- กำลังส่ง 5 วัตต์ ความถี่ 245 MHz - 246.9875 MHz
- สแตนด์บายนานกว่า 12 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ 1800 mAh
- แทนซ์ชาร์จเร็ว สามารถชาร์จเต็มภายใน 4 ชั่วโมงเท่านั้น
- 51 CTCSS, 1024 DCS , 4 Tone-burst tones ,DTMF/ANI decode
- Radio stun/kill/revive ปุ่มกดที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยในการสื่อสาร
- หน้าจอ LCD ตัวเลขขนาดใหญ่ และสว่าง ง่ายต่อการใช้งาน
- VOX built -in
- 199 programmable channels
- เลือกกำลังส่งได้ 3 ระดับ : 5W, 2W, และ 1W
- FM radio
- BCLO, DTMF , TOT Functions
- ความเที่ยงตรง / เสถียรของเวลาที่ 2.5PPM ตลอดย่านความถี่ใช้งาน ที่กำลังส่ง 5W ในช่วงโปรแกรมความถี่ 199 ช่อง

⚙️ **Specifications**

General	DJ-CRX2S
Frequency Coverage	TX/RX : 245-246.9875MHz Rx only : FM radio (76 - 107.95MHz)
Modulation	F3E(8K50F3E / RX only WFM)
Frequency stability	+2.5ppm
Power supply requirement	7.4V (Battery)
Current drain (Approx.)	1500mA TX / 300mA receive at Max audio output 80mA squelched
Usable temperature range	-20~+55 (4~131F)
Channel step	12.5 KHz
Dimensions	118 x 61 x 40 mm (with battery pack)
Weight	approx.250g inclusive of battery pack and antenna
Transmitter	
Output Power (Approx)	Approx. 5W / 2W / 1W
Frequency Deviation	±2.5kHz
Spurious emission	-60dB or less
Receiver	
Receiver System	Direct conversion
Sensitivity (12dB SINAD)	-9dBu
Selectivity	-6dB : 10kHz or more -60dB : 24kHz or less
Audio output power	1W (10% distortion)

Specifications subject to change without notice or obligation. Product intended for use by properly authorized operators.

📞 **Standard Accessories (A strap is included)**



Whip Antenna	Battery Pack	Rapid Charger Stand	AC Adapter	Belt Clip
EA-213	EBP-92 Li-ion 7.4V 1800 mAh	EDC-202	EDC-191E	EBC-41

Standard accessories declared here in are our factory default and may vary at moment of sales depending on the market and Dealers' sales policy.

🔧 **Options**



AC adapter / Linear 220V (EDC-190E)



AC adapter / Switching 120V (EDC-191T)



Mobile DC charging cable (EDC-198)



Earphone Microphone (EME-56A)



Speaker Microphone (EMS-76)



Li-ion Battery Pack DC 7.4V 1800mAh (EBP-92)
Belt clip not included.

Alinco and ALINCO logo are registered trademarks of Alinco Inco rporated, Japan in the United States, EU States, Russia, China and many other countries. All other trademarks are the properti es of their respective holders.

Authorized Dealer :

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิว เวฟ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

4/26 ถนน คลองลำไยยก แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 01055 63088 218
Tel : 0 2509 1983-84
Fax: 0 2509 1985



Caution

Please be sure to read the instruction manual before using the product for your safety.