

CITIZEN BAND FM TRANSCEIVER



COMMANDER

CB88S



- สแตนด์บาย 2 ช่อง
- แบตเตอรี่ความจุสูง

- กำลังส่ง 5 วัตต์
- วิทยุ FM

CB88S

GENERAL	
Frequency Range	245.0000 - 246.9875 MHz
Modulation	11kΦF3E
Frequency Stability	± 2.5ppm
Memory Channels	199 Channels
Channel Step	12.5 KHz
Working Voltage	7.4V DC ±20%
Battery Capacity	1800mAh
Average Battery Life	More than 60 Hours (5-5-90 Duty Cycle)
Current Drain	1400mA TX / 300mA Receive at Max audio output 70mA squelched / 20mA Power Save Mode
Antenna Impedance	50 Ω
Dimensions (HxWxD)	120 x 60 x 34 mm
Weight	198g
Certification	IEC60950-1:2005
Warranty	Device: 1 Year Accessories: 6 Months
TRANSMITTER	
RF Output Power	5W High / 1W Low
Frequency Deviation	±2.5kHz
Spurious Emissions	-36dB
Adjacent Channel Power	60dB
Audio Response	+1 / -3dB
RECEIVER	
Sensitivity	0.18μV
Selectivity	≤65dB
Intermodulation	60dB
Spurious Rejection	70dB
Hum & Noise	-40dB
Audio Power Output	1000mW
Audio Distortion	<5%

อุปกรณ์มาตรฐาน



- แท่นชาร์จ
- เสออากาศ
- คลิปหลัง
- แบตเตอรี่

อุปกรณ์เสริม



Earphone
Microphone



Speaker
Microphone

บริษัท นิว เวฟ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

4/26 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-509-1983-4

Line: @new-wave, Facebook: NWD วิทยุสื่อสาร

DEALER: