

# SPENDER®



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015

## MOBILE TRANSCEIVER ผลิตเพื่อกับเสียงเพลงและข่าวสาร FM 87.5-108.0 MHz.

โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

### GM-888MTV

136-174 MHz.



- 136.0000 ~ 174.0000 MHz.
- 119 CHANNELS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVEL
- 51 GROUP OF CTCSS
- MEMORY DISPLAY MODE
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- DUPLEX FUNCTION
- HIGH/ MID/ LOW POWER
- TIME-OUT TIMER
- AUTO POWER OFF
- SCRAMBLER FUNCTION
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- MICROPHONE CONTROL SETUP
- ETC.

DTMF FUNCTION



FM RADIO 87.5-108MHz.



2TONE/ 5 TONE



DCS 1024 CODES



VOICE CONTROL



# ช่องทางติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (GM-888MTV)

## Accessories For : GM-888MTV

### General

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel spacing Wide/Narrow	12.5/25 KHz.
Antenna Impedance	50 Ω
Input Voltage	13.8 V.DC ±10%
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	5.0A.
Operating temperature range	10 °C to + 60 °C
Frequency stability	± /-5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.
Weight	940g.

### Transmitter

Modulation Wide/Narrow	3.5/2.5 KHz. by 20 dB up
Spurious & Harmonics	70 dB.
Tx distortion	Less than 3%
Micropone impedance	12 K Ω
FM noise Wide/Narrow	50 dB/ 45dB

### Receiver

Sensitivity	-120dBm/ 12dB SINAD
Squelch Sensitivity	-122dBm
Frequency Stability	+/- 2.5ppm
Selectivity	70 dB.
Intermodulation	>65 dB.
Supurious Response Rejection	60 dB.
FM Radio Mode	87.5 ~ 108.0 MHz.
Audio Power Output	> 2.0w. (8Ω <8%distortion)

SPENDER®




MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



## ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด  
 ตู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86  
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : [www.youtube.com/user/TCGROUPTH](http://www.youtube.com/user/TCGROUPTH)