

# YAESU

## FT-4T

**Reliable Handheld Transceiver**  
High Performance Citizen Band Radio

### Valuable Features

- ขนาดเล็ก กะทัดรัด
- กำลังส่งสูงสุด 5 วัตต์ และเลือกได้ 3 ระดับ
- ใช้งานได้ยาวนานกว่า 9 ชั่วโมง
- ชาร์จเร็วเพียง 3.5 ชั่วโมง
- ลำโพงเสียงดัง ชัดเจน



# YAESU

High Performance Citizen Band Radio

## FT-4T

### GENERAL

Frequency Range	245.0000 - 246.9875 MHz
Emission Type	F2D, F3E, F2A
Operation Temperature	-20°C to 60°C
Frequency Stability	±2.5ppm
Memory Channels	160 Channels
Channel Step	12.5 KHz
Working Voltage	7.4V DC
Battery Capacity	1,750 mAh
Current Consumption	190 mA (Receive) 200 mW Output (Approx. @7.4V) 95 mA (Standby, Saver Off) 23 mA (Standby, Saver On) 5 mA (Auto Power Off) 1.5 A (5W TX, 245 MHz) 7.4V DC
Antenna Impedance	50 Ω
Dimensions (HxWxD)	90 x 52 x 33 mm
Weight	250g
Certification	CE/RoHS
Warranty	Device: 2 Years Accessories: 6 Months

### TRANSMITTER

RF Output Power	5W(High) / 2.5W(Middle) / 0.5W(Low)
Frequency Deviation	±2.5kHz
Spurious Emissions	≥60dB(High & Middle Power) / ≥50dB(Low Power)
Microphone Impedance	2000 Ω

### RECEIVER

Sensitivity	0.2 μV (12dB SINAD)
Selectivity	12kHz / 35kHz (-6dB / -60dB)
Audio Power Output	1000mW
Audio Distortion	10%

### RADIO FEATURES

- ใช้งานได้ยาวนานกว่า 9 ชั่วโมง
- มีระบบ VOX
- รับสัญญาณวิทยุ FM ได้
- Busy Channel Lock Out (BCLO)
- มีระบบฉุกเฉิน (Alarm, SOS Flash)
- Quick Recall Keys
- มีโหมดประหยัดแบตเตอรี่
- Automatic Power Off (APO) Feature
- Transmitter Time Out Timer (TOT)

## อุปกรณ์มาตรฐาน

(พร้อมคู่มือและใบรับประกัน)

เสาอากาศ	แบตเตอรี่	แท่นชาร์จเร็ว	สายชาร์จ	คลิปหลัง
SRA-17N	SBR-28LI	SBH-22	SAD-20C	SHB-18



## อุปกรณ์เสริม



**SCU-35**  
Programming Cable



**SCU-36**  
Cloning Cable



**SSM-16B**  
Speaker Microphone



**SSM-512B**  
VOX Earpiece Microphone

DEALER



จัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิว เวฟ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

4/26 ถนนคลองลำเจียก แขวงบวรจันทร เขตเมืองใหม่ กรุงเทพฯ 10230

Tel: 02-509-1983-4

Web: nwd.co.th

Facebook: NWD วิทยุสื่อสาร