



Two-Way Radio

T55

- ความถี่ภาคประชาชน
- เครื่องเล็ก พกพาง่าย
- ถูกกฎหมาย ยกเว้นใบอนุญาต
- ช่องเสียบชาร์จ USB-C
- ระบบสั่นแจ้งเตือน
- ไฟฉายในตัว

T55

Two-Way Radio



GENERAL

Frequency Range	245.0000 - 246.9875MHz
Antenna	Built-in
Frequency Stability	± 2.5ppm
Memory Channels	160 channels
Working Voltage	DC 3.7 V
Antenna Impedance	50 Ω
Channel Spacing	12.5 KHz
Operating Mode	Simplex of co-frequency or alien frequency
Dimensions (HxWxD)	89 x 49 x 31 mm (without Volume switch)
Battery Capacity	1500 mAh Li-ion battery
Certification	IEC 60950-1:2005, กสทช. มท. 1002-2561
Warranty	Device: 1 Year Accessories: 6 Months

TRANSMITTER

RF Output Power	0.5W
Modulate Mode	F3E
Max.Freq.Deviation	≤ 5 KHz
Remain Wave Radiation	< - 60dB
Transmitting Current	≤ 1000mA

RECEIVER

Sensitivity	0.20μV (12dB SINAD)
Squeich Sensitivity	< 0.20μV
Intermodulation Antijamming	50dB
Audio Power Output	500mW
Receiving Current	≤ 100mA
Squelch Standby	20mA



อุปกรณ์มาตรฐาน

- แท่นชาร์จ
- คลิปหลัง
- แบตเตอรี่
- สายคล้องคอ
- ไมค์หูฟัง

DEALER

จัดจำหน่ายโดย บริษัท นิว เวฟ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

4/26 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel: 02-509-1983-4, Web: nwd.co.th, Facebook: NWD วิทยุสื่อสาร